Roteiro de Instalação e Configuração

Módulo GetNetLac



Conteúdo

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO	4
3.	PRÉ-REOUISITOS	5
4.	INSTALAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC	7
		7
4.2	INSTALAÇÃO	7
4.3	RollBack	7
5.	COMPONENTES DO MÓDULO	
6.	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC NO SITEF/SITDEMO	9
7.	CONFIGURAÇÃO MULTI-BANDEIRA	13
7.1	CONFIGURADOR MULTI-BANDEIRA	13
7.2	Configurador Multibandeira 2 (Colorido)	
8	CARGA DE TABELAS	21
0.		
9.	VISUALIZADOR DE TABELAS GETNETLAC	
10.	RELATÓRIOS	23
11.	SITEFWEB	
12	TRANSAÇÕES PERMITIDAS IUNTO A ADMINISTRADORA CETNETI AC	26
12.		
12.1	1 I RANSAÇÕES DE DEBITO	
12.2	Z TRANSAÇUES DE GREDITU	
12.3		
12.1	1 I RANSACOES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA)	27
12.1	1 I RANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA)	27
12.1 13.	1 I RANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM	27 28
12.1 13. 14.	1 I RANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)	27 28 33
12.1 13. 14. 14.1	1 I RANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF	27 28 33 33
12.1 13. 14. 14.1 14.1	 I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) INTERFACE CLISITEF INTERFACE CLISITEF INTERFACE DÉBITO 	27 28 33 33 33
12.1 13. 14. 14.1 14.1 14	 I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) INTERFACE CLISITEF INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 	27 28 33 33 33 35
12.1 13. 14. 14.1 14 14 14 14	 I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) INTERFACE CLISITEF INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 	27 28 33 33 35 35 35
12.1 13. 14. 14.1 14 14 14 14 14	 I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 	27 28 33 33 35 35 35 35
12.1 13. 14. 14.1 14 14 14 14 14 14 14	1 IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) REIMPRESSÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito	27 28 33 33 35 35 35 36 36
12.1 13. 14. 14.1 14 14 14 14 14 14 14	1 IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito	27 28 33 33 35 35 35 36 36 36 37
12.1 13. 14. 14.1 14 14 14 14 14 14 14 14	1 IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito	27 28 33 33 35 35 35 36 36 36 37 38
12.1 13. 14. 14.1 14 14 14 14 14 14 14 14 14	 I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 	27 28 33 33 35 35 36 36 36 36 36 38 39
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.0 Consulta Parcelas Crédito	27 28 33 33 35 35 35 36 36 37 38 39 39
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito. 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.10 Consulta Parcelas Crédito 4.1.11 Compra Crédito IATA	27 28 33 33 35 35 36 36 36 36 36 37 38 39 39 39
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.10 Consulta Parcelas Crédito 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.12 Pré-autorização	27 28 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 38 39 39 39 39 39
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.10 Consulta Parcelas Crédito 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.2 Pré-autorização 4.1.13 Cancelamento de Pré-autorização	27 28 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 38 39 39 39 39 40 40
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.10 Consulta Parcelas Crédito 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.12 Pré-autorização 4.1.13 Cancelamento de Pré-autorização	27 28 33 33 35 35 36 36 36 36 36 36 36 39 39 39 39 39 39 39 40 40
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.10 Consulta Parcelas Crédito 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.12 Pré-autorização 4.1.13 Cancelamento de Pré-autorização 4.1.14 Captura Pré-autorização 4.1.15 Cancelamento da Captura Pré-autorização	27 28 33 33 35 35 36 36 36 36 36 39 39 39 39 39 39 40 40 41
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA)	27 28 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 39 39 39 39 39 39 39 39 34 34 35 35 36 36 36 34 39 40 41 41 41
$\begin{array}{c} 12.1\\ 13.\\ 14.\\ 14.\\ 14.\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14$	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA)	27 28 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 36 39 39 39 39 40 40 41 41 41 42 43
$ \begin{array}{c} 12.1\\ 13.\\ 14.\\ 14.\\ 14.\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14$	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA)	27 28 33 33 33 35 35 35 36 37 38 39 39 39 40 40 41 41 42 43 44
$\begin{array}{c} 12.1\\ 13.\\ 14.\\ 14.\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14$	I TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) I INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito 4.1.9 Consulta Saldo Crédito 4.1.10 Consulta Saldo Crédito 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.12 Pré-autorização 4.1.13 Cancelamento de Pré-autorização 4.1.14 Captura Pré-autorização 4.1.15 Cancelamento da Captura Pré-autorização 4.1.16 Transações Private Label 4.1.17 Solicitação de Cancelamento 4.1.18 Transações Private Label 4.1.19 Consulta e venda Crediário 4.1.10 Consulta e venda Crediário 4.1.12 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c} 12.1\\ 13.\\ 14.\\ 14.\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14\\ 14$	IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito. 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito. 4.1.9 Consulta Saldo Crédito. 4.1.10 Consulta Parcelas Crédito. 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.12 Pré-autorização. 4.1.14 Captura Pré-autorização. 4.1.15 Cancelamento de Pré-autorização. 4.1.16 Transações Private Label 4.1.17 Solicitação de Cancelamento 4.1.18 Transações Pagamento de Carnê 4.1.19 Consulta e venda Crediário. 4.1.20 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
12.1 13. 14. 14. 14. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	IRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA) REIMPRESSÃO DE CUPOM CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV) 1 INTERFACE CLISITEF 4.1.1 Compra Débito 4.1.2 Compra Débito digitado 4.1.3 Cancelamento Compra Débito 4.1.4 Compra Pré-Datado 4.1.5 Débito CDC. 4.1.6 Consulta Saldo Débito 4.1.7 Compra Crédito. 4.1.8 Cancelamento Compra Crédito. 4.1.9 Consulta Saldo Crédito. 4.1.10 Consulta Saldo Crédito. 4.1.11 Compra Crédito IATA 4.1.12 Pré-autorização. 4.1.14 Captura Pré-autorização. 4.1.15 Cancelamento de Pré-autorização. 4.1.16 Transações Private Label 4.1.17 Solicitação de Cancelamento 4.1.18 Transações Private Label 4.1.19 Consulta e venda Crediário. 4.1.20 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia. 4.1.21 Resgate BR Premmia. 2 INTERFACE CLIENT MODULAR	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$



14.2.2	Compra Débito Digitado	50
14.2.3	Cancelamento Compra Débito	
14.2.4	Compra Pré-Datado	
14.2.5	Débito CDC	
14.2.6	Consulta Saldo Débito	
14.2.7	Transações Pagamento Carnê	
14.2.8	Compra Crédito IATA	
14.2.9	Compra Crédito	
14.2.10	Cancelamento Compra Crédito	
14.2.11	Consulta Saldo Crédito	
14.2.12	Consulta Parcelas Crédito	
14.2.13	Pré-autorização	
14.2.14	Captura pré-autorização	
14.2.15	Cancelamento da Pré-Autorização	
14.2.16	Solicitação de Cancelamento.	
14.2.17	Simulação de Crediário.	
14.2.18	Simulação e venda Crediário.	
14.2.19	Acúmulo em Dinheiro BR Premmia	
14.2.20	Resgate BR Premmia	
14.3 INT	ERFACE LIBSITEF	
14.3.1	Transações de credito ajustável.	
14.3.2	Carteiras Digitais	
15. TAB	ELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DA ADMINISTRADORA	
16. INFC	DRMAÇÕES GERAIS	
17. HIST	ÓRICO DE VERSÕES	



1. INTRODUÇÃO

Este documento destina-se ao usuário que pretende instalar e configurar o módulo GetNetLac no SiTef ou no SitDemo.

2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

A Getnet entrou no mercado como uma nova Adquirente autorizando multibandeiras.

Este módulo foi desenvolvido para ser utilizado exclusivamente no mercado Latino Americano, por isso o nome GetNet Lac. Porém, a demanda do processo de multibandeira alterou o foco deste projeto e hoje, existe a necessidade do mesmo ser utilizado no mercado nacional.

Este módulo, segundo informações da GetNet, iniciou com o processamento inicial dos cartões da bandeira Mastercard e Visa. Isto significa que se um cliente já possui o módulo GetNet, o mesmo deve continuar ativo para o tratamento dos cartões já processados hoje pelo módulo GetNet. Lembre-se, GetNet e GetNet Lac são módulos diferentes, com processamento de cartões diferentes e que convivem em um mesmo SiTef.

Sua finalidade "GetNet Lac" é ter uma única aplicação para capturar vendas Mastercard, Visa e com transações de pagamento de carnê com cartão de débito e aceitação dos cartões Voucher (Ex: Sodexo) e com transações de crédito ajustável e ajuste de crédito, com controle remoto de fácil configuração e alteração, adequando rapidamente cada meio de captura à regra de negócio proposto em contrato comercial.

Destina-se a todos os clientes que comercialmente contratam com a GetNet a captura das bandeiras. Além das opções de captura acima, foi desenvolvida a interface de captura POS-SiTef (Raízen) que tem por objetivo Capturar Private Label Shell + Contratação de Cartão de Crédito, além de cartões Visa e MasterCard roteados pela Cielo.



3. PRÉ-REQUISITOS

Abaixo apresentamos as versões mínimas das interfaces, conforme a versão do SiTef ou SitDemo utilizada:

Nome	Versão mínima para o SiTef	Versão mínima para o SitDemo
Client Modular	6.1.2.38P	6.0.0.0
CliSiTef	6.1.114.51P	6.1.114.51S

Importante: Abaixo estão as versões mínimas das interfaces para realizar transações de crediário.

Nome	Versão mínima para o SiTef Versão mínima para o Si	
Client Modular	6.1.2.117P	6.1.2.117S
CliSiTef	6.1.115.39.r1	6.1.115.39.r1

Abaixo estão as versões mínimas das interfaces para realizar transações de **Split, BR Premmia e Débito Mastercard** (DMC).

Nome	Versão mínima para o SiTef	Versão mínima para o SitDemo
Client Modular	7.0.2.154	7.0.2.154
CliSiTef	7.0.117.36.r1	7.0.117.36.r1

As interfaces dos PDV's somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas acima.



Link para download das versões atualizadas:

Versões para serem utilizadas com o SiTef		
CliSiTef – Win 32 bits https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clisitefwin32.zip		
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/linuxclisitef.zip	
Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clientsitef.zip	

Versões para serem utilizadas com o SitDemo		
CliSiTef – Win 32 bits <u>https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/clisitefwin32.zip</u>		
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/linuxclisitef.zip	
Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/clientsitef.zip	



4. INSTALAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC

4.1 Backup

a) Efetuar uma cópia de backup das pastas \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN

4.2 Instalação

- a) Descompactar o módulo em uma pasta temporária, por exemplo C:\Instalacao\
- b) Acessar o diretório temporário criado (C:\Instalacao), executar o programa SiTef_GetnetLA.msi e seguir os passos Avançar ► Instalar ► Concluir.
- c) Efetuar a configuração conforme item "Configuração do Módulo" abaixo.

Observações:

Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente de Produção, antes de iniciar o procedimento, é necessário parar o serviço do SiTef - Solução Inteligente através dos serviços do Windows, e após concluída a configuração, ativar novamente.

🔅 SiTef - Solução inteligente para TEE	Automático	Sistema local
and the solução inteligente para rei	Automatico	Disterna local

• Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente **Simulado**, antes de iniciar o procedimento, é necessário fechar o Console do Controle Geral, e após concluída a configuração, iniciar novamente o SitDemo.

4.3 RollBack

- a) Renomear a pasta \SiTef\Config\ para \Config_GETNETLAC
- b) Renomear a pasta \SiTef\Aplic.win para \Aplic.win_GETNETLAC
- c) Voltar as pastas que foram feitas backup no item 4.1 Backup ► \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN para o mesmo diretório \SiTef\



5. COMPONENTES DO MÓDULO

i

Componentes do módulo para instalação no SiTef				
Nome Descrição Versão Míni				
DrvCom-p.exe	Driver de Comunicação	7.0.8.0		
Gerpdv-p.exe	Gerenciador de PDV's	7.0.7.12		
Sitgetnetlac-p.exe	Módulo GetNetLac	7.0.21.0		

Componentes do módulo para instalação no SitDemo				
Nome Descrição Versão Mínima				
Gerpdv-s.exe	Gerenciador de PDV's	7.0.7.12		
Sitgetnetlac-s.exe	Módulo GetNetLac	7.0.21.0		
simcomu-s.exe	Simulador de Comunicação	7.0.2.21		

A última versão disponibilizada do módulo é a versão 7. Essa versão é totalmente compatível com o SiTef 6 e SitDemo 6.



6. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC NO SiTef/SitDemo





Empresa: Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.

Código de Estabelecimento:

Terminal Lógico:

SiTef Produção: Informar o terminal lógico fornecido pela GetNetLac.
 SiTef Simulado: Informar um terminal lógico fictício. Por Exemplo: 1111111111111111.

Depois de configurado, pressione o botão <u>Salvar</u>, em seguida <u>Retornar</u>



Na guia Comunicação, configurar a interface utilizada para comunicação com o autorizador.

SiTef Produção:

Caso a interface utilizada seja TCPIP/Direto, realizar a configuração conforme informado abaixo:

😌 Configurador SiTef - 2.1.0.0 [filipe.barroso]	- 🗆 X
Arquivo Comunicação Sobre		
SiTef		
Módulos		GetnetLAC/Comunicação
 ➡· SiTef ➡· GetnetLAC ↓··· Estabelecimento ↓··· Configurador Local ↓··· Comunicação 	Interface Host 1 - TCP/IP Direto	p: p: p: C Binário (High Low) C Binário (Low High) C ASCI C BCD Configuração Geral SITef-GW S.E. Código TEF Gateway:
	Excluir Salvar	Cancelar Retornar

Digite o número da porta Top para o endereco IP primário.

Endereço IP Primário: Informar o endereço IP de destino

Porta TCP: Informar a porta TCP de destino

Formato do Tamanho:

- Se a comunicação for TCP/IP direto com a autorizadora GetNetLac, configurar Binário (High Low).
- Se a comunicação for com o Gateway, configurar Binário (Low High).

Configuração Geral: Selecionar as opções SiTef-GW e S.E (essas opções devem ser marcadas quando a comunicação está sendo apontada para a Software Express).

Caso tenha duas conexões IP, sendo uma primária e a outra secundária, efetuar a mesma configuração com os dados da conexão secundária.

Denois de configurado, pressione o botão	<u>S</u> alvar	em seguida	<u>R</u> etornar
Depois de configurado, pressione o botao=		, chi seguluu	

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção Arquivo - Sair.



SiTef Simulado:

• Por se tratar de um ambiente Simulado, os dados de comunicação são dados fictícios, não havendo a comunicação real com o Host/Autorizador, quem responde a comunicação é um simulador interno.

Dessa forma pode ser utilizada qualquer interface, informando dados fictícios, por exemplo:

Endereço IP Primário: Informar um endereço IP fictício, exemplo 1.2.3.4 **Porta TCP:** Informar uma porta "socket" fictícia, por exemplo 7001.

Depois de configurado, pressione o botão <u>Salvar</u>, em seguida <u>Retornar</u>.

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção Arquivo – Sair.

Configuração GetNetLac realizada com sucesso!



7. CONFIGURAÇÃO MULTI-BANDEIRA

7.1 Configurador Multi-Bandeira

Atualmente é possível realizar a configuração utilizando dois configuradores, sendo eles **Conf. Multi Bandeira e conf. (padrão) e Multi bandeira 2 – Colorido** (neste é possível realizar a configuração em grupo). Abaixo apresentamos as configurações de cada.

Para configurar as bandeiras que serão roteadas pela GetNetLac, acessar o menu Iniciar 🕨 Programas 🏲 SiTef

SiTef - Menu Principal Configurador Geral SiTef

Selecione a empresa a ser configurada, ou opte por uma configuração padrão para todas as empresas/lojas do servidor selecionando a opção **TODAS**, segue:



Na sequência, escolher a Bandeira do cartão e na coluna Autorizador, marcar a opção GetNetLac.

Conforme abaixo:

Mut	ti Bandeiras	
	Bandeiras	Autorizador
	Amex Credito	Nenhum
	Maestro	Getnetlac

Configuração MultiBandeira realizada com sucesso.



7.2 Configurador Multibandeira 2 (Colorido)

Acesse o menu: Iniciar → Programas → SiTef - Menu Principal → Conf. Multi Bandeiras2

• Funcionalidades

S Configurador Mu	ulti Bandeiras - Ve	rsão 2.0.2.17						- 🗆	×			
<u>A</u> rquivo <u>F</u> errament	rquivo <u>F</u> erramentas Ajuda <u>S</u> air											
State State State			200	72/201		1000	NAX.		2			
dition Si	Tef	- Andrew C	1 2 6 2	FIC				A	-			
	Solução Inteligente	X.	5	03 300			No.	2	D.			
	Annen Crastina	Marin	Manhammad	No. Conta	No Flasher	Mar Mala	al-l-	l a nin la u				
Clique na célula	Getnetlac	Rede	Rede Gri			Visa Vale Cielo	Vero	Nephum	Ľ,			
para editar.	Createdac	Hede	1400	riterinam	÷							
									Ĥ			
Clique na coluna mais à esquerda para selecionar a linha. Barra de loading												
Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan	^			
00000000	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
Default	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
00000001	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
0000002	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
0000003	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
00000004	Getnetlac	Rede	Rede Gric	^{Ci} Drinci		Cielo	Vero	Nenhum				
0000005	Getnetlac	Rede	Rede UIIU	Cielo	Liefd	Cielo	Vero	Nenhum				
0000006	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
0000007	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
0000008	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
0000009	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
00000010	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
00000011	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
00000012	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum				
0000013	Getnetlan	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nanhum	Ť			
			Eman		O Burren L		Marcar Tudo	Excluir selecionad	os			
			Empres Tetel	^{sa}		_	Desmarcar Tudo	Cancelar				
			rotari	ue empresas. 17								



• Botões

	Copia uma linha selecionada da Grid Principal para a Grid de Edição . Apenas uma linha deve estar selecionada para a cópia ser bem- sucedida.
	Copia a linha da Grid de Edição para todas as linhas selecionadas no Grid Principal . Essa operação depende de alguns fatores para ser completamente bem-sucedida.
Marcar Tudo	Seleciona todas as linhas (também feito com Ctrl+A).
Desmarcar Tudo	Desmarca todas as linhas (também feito com <i>Ctrl+A</i> se todas as linhas estiverem selecionadas).
Excluir selecionados	Exclui todas as linhas que estão selecionadas.
Cancelar	Cancela as alterações feitas no Grid Principal . Se não houver nenhuma alteração, o botão irá permanecer desabilitado.
Empresa Q Buscar	Busca a linha de alguma empresa. É necessário preencher com 8 caracteres. Se a linha não é encontrada, nada é feito.

• Linha

Cada linha da Grid Principal faz referência a uma empresa.

0000000	Linha não selecionada
0000000	Linha selecionada (para selecionar, clique na primeira coluna da Grid Principal . Clique novamente para não selecionar)
0000000	Linha não selecionada e modificada, isto é, a alteração dessa linha ainda não foi gravada em arquivo.



• Coluna

Cada coluna faz referência a um produto de uma bandeira.

Visa Credito	Coluna não selecionada.
Visa Credito	Coluna selecionada (clique na coluna para selecioná-la). Só é possível selecionar uma coluna na Grid de Edição . Quando pelo menos uma coluna está selecionada, apenas as colunas selecionadas são copiadas da Grid de Edição para a Grid Principal (quando o

• Menu

Arquivo	• Salvar configuração: Consolida as alterações feitas na Grid Principal.
Salvar Configuração Ctrl+S Desabilitar Multibandeira	• Desabilitar Multibandeira: Desabilita a roteamento multibandeira.
Sair	• Sair: Fecha o Configurador Multibandeira.
Ferramentas	 Exportador: Abre o <u>Exportador</u>. Ativação: Abre a <u>Ativação</u>.
Ajuda	Abre a página principal de Ajuda.
Sair	Fecha o Configurador Multibandeira.

• Outros

 Total de empresas:
 17
 Mostra o total de empresas visualizadas na Grid Principal.

• Configuração das Bandeiras

As empresas estão listadas na coluna à esquerda e a primeira linha lista os produtos. Nesse caso, não existe nenhuma configuração. O primeiro passo é criar uma linha com a configuração desejada, isso é feito na **Grid de Edição**, localizada na parte superior do configurador.



Clique nas células da Grid de Edição para listar os módulos existentes

		_							_
Clique na célula	Amex Credito		Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	A
para editar	Nenhum	•	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	4
para oakai:	Cielo Getretlac	*							Þ
Clique na coluna mai	Rede								-
para selecionar a linh	Vero	Ξ							
	GlobalPayments Bin								_
	Stone	-							

*Os módulos listados são apenas os configurados.

Monte a linha da **Grid de Edição** da forma que achar necessário. Selecione, clicando na primeira coluna onde está localizado o código da empresa, as empresas onde é desejável copiar a configuração montada na **Grid de Edição**.

uivo <u>F</u> errament	as Ajuda <u>S</u> ai		C.	a l			063-	1000	
Sį	Iet Solução Inteligente		A giv	es s	ŝs 👘 👘			2) ² - 7	N N
	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan	_
que na celula ra editar	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	_
	<								
ique na coluna ma ara selecionar a linf	is à esquerda na.								
mpresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan	
000000	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	_
ifault	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000001	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000002	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000003	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000004	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000005	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000006	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000007	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000008	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000009	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000010	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000011	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000012	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
000013	Nenhum	Nanhum	Nenhum	Nenhum	Nanhum	Nanhum	Nanhum	Nanhum	>
			F -1				Marcar Tudo	Excluir selecio	nado

Nesse exemplo, as empresas **00000005** e **00000009** estão selecionadas. Para aplicar a configuração da **Grid de Edição** na **Grid Principal** (tabela grande no centro), clique em .



Configurador Mu	ulti Bandeiras - 1 tas Aiuda Sai	Versão 2.0.2.17 r						— C	ב
1 <u>r</u> enument			e Cashi	270		1000	N/A	-	
Sį	Tef Solução Inteligente		- ag	SF CSS	ŝa 👘) · ·	- 92
Y	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan	
lique na celuia ara editar	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Rede	Getnetlac	Vero	Nenhum	
	<								
lique na coluna mai para selecionar a linf	is à esquerda na.								
Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan	
0000000	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
) efault	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000001	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
10000002	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000003	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000004	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000005	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000006	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000007	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000008	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000009	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000010	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
00000011	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
00000012	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
0000013	Nanhum	Nanhum	Nanhum	Nanhum	Nanhum	Nanhum	Nenhum	Nenhum	
			Fn	oresa	O Buscar		Marcar Tudo	Excluir sele	cionado
			To	tal de empresas: 1	7		Desmarcar Tudo	Canc	elar

Repita o processo até que a Grid Principal fique do jeito que achar necessário.



Species Injue na célula Amex Credito Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo General ara editar. Cielo Cielo Cielo Cielo Cielo Visa Vale Alelo Injue na célula ara editar. Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Injue na coluna mais à esquerda ara selecionar a linha. Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Composador a linha. Amex Credito Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Composador a linha. Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Composador a linha. Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Composador a linha. Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Composador a linha. Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Composador a linha. Menhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Comonoooo Cielo Ci			12000			1. A. 1. A. 1.	a les	Lan	
Amex CreditoMaestroMastercardVisa CreditoVisa ElectronVisa ValeAleloGetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroIgue na coluna mais à esquerda ara selecionar a linha.Image Names CreditoMaestroMastercardVisa CreditoVisa ElectronVisa ValeAleloImpresa / ProdutoAmex CreditoMaestroMastercardVisa CreditoVisa ElectronVisa ValeAlelo0000000CieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVeroDefaultNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhum00000001CieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVero0000002CieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVero0000003GetnetlacRedeRedeCieloGetnetlacVero0000004GetnetlacRedeRedeCieloGetnetlacVero0000005GetnetlacRedeRedeCieloGetnetlacVero0000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000006GetnetlacRede <th>51</th> <th>Tef Iução Inteligente</th> <th></th> <th>di alt</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>a: >7</th>	51	Tef Iução Inteligente		di alt					a: >7
Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero Ira editar. Sequenda Image: Sequenda		Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	
and Solidation ingue na coluna mais à esquerda ara selecionar a linha. Image: Sequerda Image: Sequerda <td>ique na ceiuia via editar</td> <td>Getnetlac</td> <td>Rede</td> <td>Rede</td> <td>Cielo</td> <td>Cielo</td> <td>Getnetlac</td> <td>Vero</td> <td></td>	ique na ceiuia via editar	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
Impress J Produts Amex Credito Maestro Mastercard Visa Credito Visa Vale Alelo Domotoon Cielo Maestro Maestro Maestro Maestro Maestro Visa Credito Visa Vale Alelo Domotoon Cielo Cielo Rede Rede Cielo Visa Vale Alelo Domotoon Cielo Cielo Rede Rede Cielo <th colspan="4</td> <td></td> <td><</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		<							
Empresa / ProdutoAmex CreditoMaestroMasetroMastercardVisa CreditoVisa ElectronVisa ValeAlelo0000000CieloCieloCieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVero0000001CieloCieloCieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVero0000002CieloCieloCieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVero0000003GetnetlacCieloCieloCieloCieloCieloCieloVero0000004GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000008GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero0000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero00000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero00000011CieloCieloCieloCieloGetnetlacVero0000012CieloCieloCieloRedeRedeRedeKelo <tr< td=""><td>Clique na coluna ma Para selecionar a lin</td><td>ais à esquerda ha.</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>	Clique na coluna ma Para selecionar a lin	ais à esquerda ha.		-					
D000000CieloCieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVeroDefaultNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumD000001CieloCieloCieloCieloCieloRedeRedeGetnetlacVeroD000002CieloCieloCieloCieloCieloRedeRedeRedeGetnetlacVeroD000003GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000004GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000008GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000011GieloCieloCieloRedeRedeRedeKedeKedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeRedeRedeKede<	Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	
DefaultNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhumNenhum10000001CieloCieloCieloCieloRedeRedeRedeGetnetlacVero10000002CieloCieloCieloCieloRedeRedeRedeGetnetlacVero10000003GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000004GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVero10000011CieloCieloCieloRedeRedeVeroVero10000012CieloCieloCieloRedeGetnetlacVero1000011CieloCieloCieloRedeGetnetlacVero1000012CieloCieloCieloRedeGetnet	0000000	Cielo	Cielo	Cielo	Rede	Rede	Getnetlac	Vero	
D000001CieloCieloCieloCieloCieloCieloCieloCieloRedeRedeRedeGetnetlacVeroD000002CieloCieloCieloCieloRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000003GetnetlacRedeRedeCieloCieloCieloGetnetlacVeroD000004GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloGieloGetnetlacV) efault	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	
D000002CieloCieloCieloRedeRedeRedeGetnetlacVeroD000003GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000004GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000008GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000011CieloCieloCieloRedeRedeRedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeVeroD000011CieloCieloCieloRedeRedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeVero </td <td>0000001</td> <td>Cielo</td> <td>Cielo</td> <td>Cielo</td> <td>Rede</td> <td>Rede</td> <td>Getnetlac</td> <td>Vero</td> <td></td>	0000001	Cielo	Cielo	Cielo	Rede	Rede	Getnetlac	Vero	
D000003GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000004GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000008GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000011CieloCieloCieloRedeRedeRedeKedeVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeKedeVero	0000002	Cielo	Cielo	Cielo	Rede	Rede	Getnetlac	Vero	
D0000004GetnetlacRedeRedeCieloGieloGetnetlacVeroD0000005GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000006GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000007GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000008GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD000009GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000010GetnetlacRedeRedeCieloCieloGetnetlacVeroD0000011CieloCieloCieloRedeRedeRedeRedeKeroVeroD000012CieloCieloCieloRedeRedeRedeKeroVero	0000003	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D000005 Getnetlac Rede Rede Cielo Gelo Getnetlac Vero D000006 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000007 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000007 Getnetlac Rede Rede Cielo Getnetlac Vero D000007 Getnetlac Rede Rede Cielo Gelo Getnetlac Vero D000007 Getnetlac Rede Rede Cielo Gelo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Rede Cielo Gelo Getnetlac Vero D000011 Cielo Cielo Rede Rede Rede Getnetlac Vero D000012 Cielo Cielo Cielo Rede Getnetlac Vero	0000004	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D000006 Getnetlac Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000007 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000007 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000008 Getnetlac Rede Rede Cielo Getnetlac Vero D000009 Getnetlac Rede Rede Cielo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Rede Cielo Getnetlac Vero D0000011 Cielo Cielo Rede Rede Rede Getnetlac Vero D0000011 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero D0000012 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero	0000005	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D000007 Getnetlac Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000008 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D000009 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000011 Cielo Cielo Cielo Rede Rede Rede Vero D0000012 Cielo Cielo Cielo Rede Rede Vero	0000006	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D000008 Getnetlac Rede Cielo Getnetlac Vero D000009 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000011 Cielo Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero D0000012 Cielo Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero	0000007	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D000009 Getnetlac Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000010 Getnetlac Rede Rede Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000011 Cielo Cielo Cielo Getnetlac Vero D0000012 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero	80000008	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D0000010 Getnetlac Rede Rede Cielo Getnetlac Vero D0000011 Cielo Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero D0000012 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero	0000009	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
D0000011 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero D0000012 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero	0000010	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Getnetlac	Vero	
00000012 Cielo Cielo Rede Rede Getnetlac Vero	00000011	Cielo	Cielo	Cielo	Rede	Rede	Getnetlac	Vero	
	00000012	Cielo	Cielo	Cielo	Rede	Rede	Getnetlac	Vero	
100000013 Nanhum Nanhum Nanhum Nanhum Nanhum Nanhum Nanhum	0000013	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nanhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	>
Empresa Q Buscar			En	npresa	Q Buscar	_	Desmarcar Tudo	JCancela	 16

Para consolidar as alterações feitas na Grid Principal, tecle *Ctrl+S* ou vá em [Arquivo] ► [Salvar Configuração]. Quando a barra de *loading* chegar ao fim a configuração estará gravada.

Observação: Quando a configuração é gravada, ela não será ativada no SiTef imediatamente, a não ser que o configurador esteja configurado para fazer isso* ou que o serviço do SiTef seja reiniciado manualmente. Se não é esse o caso, a configuração é ativada no SiTef em até, no máximo, um dia após a gravação.

* Ativar a configuração sempre que salvar: Se esta opção está ativa, sempre que a configuração feita na Grid
 Principal é salva, o configurador irá imediatamente tentar ativar as mudanças feitas.

Para ativar essa opção, clique em Ferramentas ► Opções

Erramentas Exportador Ctrl+E Opções

Habilite a opção "Ativar configuração sempre que salvar".



FormOpcoes	×
Opções	
Ativação	
Ativar configuração sempre que salvar	
🗌 Não abrir o log em caso de sucesso	
Salvar e Sair Cancelar e Sa	ir

A opção de "**Não abrir o log em caso de sucesso**" pode ser habilitada ou não. Se habilitada, quando a ativação foi completada com sucesso, o log **não** é aberto. Se houver uma falha em alguma mensagem, a log será sempre aberta automaticamente.

Configuração MultiBandeira GetNetLac realizada com sucesso.



8. CARGA DE TABELAS

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►

SiTef	Produção:	SiTef - Menu Principal		른 Carga de Tabelas
SiTef	Simulado:	SitDemo	►	🔁 Carga de Tabelas

Este aplicativo realiza uma baixa das configurações habilitadas para o estabelecimento. Em ambiente de **produção**, é realizada uma conexão com a GetNetLac, a qual envia essas configurações ao SiTef.

Selecionar a opção **GetNetLac** ► **Carga**, clicar na empresa SiTef que deseja efetuar a carga de tabelas e clicar no Botão **'Enviar'**.

€ Carga de Tabelas - 3.0.1.27 [filipe.barroso]	-	\times
Arquivo		
SiTef		
Carga de Tabelas - GetnetLAC		
GetnetLAC Carga Empresa 0000000 Oddos da Tabela Data da última inicialização Horário da última inicialização 07/12/2021 12:50:39 Principal Dados da Carga Status C Retornar Enviar	Versão 0005427	
Carga GetnetLAC		.:



9. VISUALIZADOR DE TABELAS GETNETLAC

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►

SiTef	Produção:	SiTef - Menu Principal	►	e	Visualizador de Tabelas
SiTef	Simulado:	SitDemo		9	Visualizador de Tabelas

Este aplicativo permite apenas visualizar os dados que desceram na tabela da GetNetLac. Qualquer alteração em ambiente de **produção**, deve ser solicitada para a GetNetLac, e após, realizar uma nova carga de tabelas.

Selecione a opção **GetNetLac**:

🞅 Visualizador de Tabelas	- 🗆 X
Arquivo Sobre	
SiTef	
Visualizadores - GetnetLAC	
 ✓ · GetnetLAC — Terminal — Empresa 0000000 — Range — Regras — Prompts 	Imprimir duas vias Ativar Impressão de Cabeçalho do EC Habilita horário de verão Desabilita Leitura de cartões Chip Habilita criptografia pelo módulo SAM Exibe Razão Social e CNPJ na tela de valor Ativar Pontuação BR Premmia
Visualizad	or GetNetLAC. Versão: 1.3.0.0



10. RELATÓRIOS

Para listar as transações utilizar o Relatório do SiTef, através do menu Iniciar 🕨 Programas 🕨



Tipo de Log: log_mmdd.dat

Relatório	s de Transações do	o SiTef - Log Único	o - Versão 2.0.13.64									
<u>T</u> ransações	<u>M</u> anutenção	de Pendências	Resumo de Movin	nento Re <u>s</u> um	io de Transações Pa	arceladas Res <u>u</u> m	o de Produtos <u>P</u>	esquisar <u>I</u> r	mprimir C <u>o</u> nfigurar campos	Registros invalidos	Configura TCP/IP	
Opção <u>d</u> e Lo	g <u>E</u> xibe Carga d	e Tabelas <u>F</u> in	alizar									
EAST A	and the second	Loja [] - Data da	impressao 24/07/20	17 - <u>T</u> odas as	Transações			Classificar	por:			
Steff in		Movimento	Empresa TODA	s 🔹 C	Produto	TODOS	• \$	Empresa Autoriza	l dor			
Sį,	Tef olução inteligente	12110112011	PDV TOD	os 🔹 o	Número do Cartão		Listar	Pdv Cód. tran	nsação			
-1 (23)	7.3											
lora	Nome	Codigo	Autorizador	NSU	NSU	Codigo	Estado	Codigo	Numero cartao	Valor	Identific.	Codig: *
	produto	empresa		SiTef	Host	transacao	transacao	resposta	ou Banco Agência Conta		PDV	autor.
9:54:33	GETNETLAC	00000000	GetNetLac	210001	007210001	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
9:55:25	MAESTRO	00000000	GetNetLac	210002	007210002	CMPCTDEB	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21000:
9:57:32	PRIVATE LABEL	VI:00000000	GetNetLac	210003	007210003	CMPPRECD	CANC. TRN		469856******3615	1,0	0 SE000001	21000:
9:58:12	PRIVATE LABEL	VI:00000000	GetNetLac	210004	007210004	CMPDBCDC	EFETUADA		469856******3615	1,0	0 SE000001	21000
9:58:46	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210005	007210005	CONSDEBI	EFETUADA		469856******3615		SE000001	
9:59:27	PRIVATE LABEL	VI:00000000	GetNetLac	210006	007210006	CANCDEBI	EFETUADA		469856*****3615	1,0	0 SE000001	21000:
0:00:39	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210007	007210007	DPGCARNE	EFETUADA		469856******3615	1,0	0 SE000001	
0:01:44	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210008	007210008	CMPCTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21000
0:02:22	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210009	007210009	CMPCTCRN	CANC. TRN		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21000:
0:03:15	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210010	007210010	CMPCTCRM	CANC. TRN		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21001
0:03:48	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210011	007210011	CMPCTCRN	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21001:
0:04:20	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210012	007210012	CMPCRMJU	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21001:
0:05:19	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210013	007210013	CMPCRMJU	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21001:
0:05:54	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210014	007210014	CMPCRNJU	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21001
0:26:46		00000000	GetNetLac	210015	007210015	CANCPCMD	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21000:
0:27:28	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210016	007210016	CANCPCMM	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	21001
0:29:25	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210017	007210017	CONSPCRE	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SE000001	
0:35:28	GETNETLAC	00000000	GetNetLac	210018	007210018	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
0:53:58	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210019	007210019	CMPCTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SW000001	21001:
0:56:56	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210020	007210020	CMPCRMJU	CANC. TRN		517756*****7634	1,0	0 SW000001	21002
0:58:04	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210021	007210021	CMPCTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,0	0 SW000001	21002:
0:59:39	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210022	007210022	CMPCTDEB	CANC. TRN		469856*****3615	0,1	0 SW000001	21002:
1:00:21	PRIVATE LABEL	VI:00000000	GetNetLac	210023	007210023	CMPPRECD	EFETUADA		469856*****3615	0,1	0 SW000001	21002:
1:01:08	PRIVATE LABEL	VI:00000000	GetNetLac	210024	007210024	CMPDBCDC	EFETUADA		469856*****3615	0,1	0 SW000001	21002
1:02:33	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210025	007210025	DPGCARNE	EFETUADA		469856*****3615	1,0	0 SW000001	
1:03:32	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210026	007210026	CONSDEBI	EFETUADA		469856*****3615		SW000001	
1:08:34	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210027	007210027	CONSDEBI	EFETUADA		469856*****3615		SW000001	
1:10:52	PRIVATE LABEL	VI:00000000	GetNetLac	210028	007210028	CANCDEBI	EFETUADA		469856*****3615	0,1	0 SW000001	21002:
1:11:53	PRIVATE LABEL	MA:00000000	GetNetLac	210029	007210029	CANCPCMM	EFETUADA		517756******7634	1,0	0 SW000001	21002
5:01:17	GETNETLAC	00000000	GetNetLac	210030	007210030	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
5:12:42	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210031	007210031	PREAUTCM	EFETUADA		549372*****0183	1,0	0 SE000001	21003:
5:24:01	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210032	007210032	PREAUTCN	CANC. TRN		549372******0183	1,0	0 SE000001	21003:
5:26:40	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210033	007210033	CAPTPREA	EFETUADA		549372******0183	1,0	0 SE000001	
5:28:10		00000000	GetNetLac	210034	007210034	ESTORNOP	EFETUADA		549372******0183	1,0	0 SE000001	
5:33:05	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210035	007210035	PREAUTCM	EFETUADA		549372******0183	1,0	0 SW000001	21003
5:34:42	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210036	007210036	CAPTPREA	EFETUADA		549372******0183	1,0	0 SW000001	
C-07-EE	MACTERCARD	00000000	CotNotToo	210027	007210027	DETITOM	PPPTIADA		E/0077******0100	1.0	C 60000001	
	Quantid	ades	Valores		Quantid	lades	Valores					
Todas	1	37]		Pagamento	a [0] [0,00	1				
Debito	1	11] [5,30]	Canc. Paga	umentos[0] [0,00					
Pendente	a ſ	01 I	12,001	Negadas	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	01 1	1,10	1				
Carantia		01 1	0,001	Nac valid	ladan (01 1	0,00					

"odas	1	37]			Pagamentos	1	0]	[0,001
lébito	[11]	0	5,30]	Canc. Pagamentos	[0]	[0,001
Crédito	E	12]	L I	12,00]	Cancelamentos	1	5]	C I	4,10]
Pendentes	[0]	[0,001	Negadas	[0]	0	0,001
Garantias	[0]	C I	0,00]	Nao validadas	[0]	[0,00]
Consulta Cheq.	- E	0]	C I	0,001	Pré-Autorização	E	4]	1	4,00]
Consulta AVS	[0]			Estorno Pré-Aut	1	1]	0	1,00]
Crédito Parc.	E I	7]	t I	7,00]	Débito Parc.	E I	1]	C I	0,10]
/lr Saque	1	0]	[0,001	Canc Vlr Saque	1	0]	0	0,001
Compra Virtual	1[0]	0	0,001	Canc Virtual	[0]	[0,001
ENDAS VALIDAS	5[23]	C I	18,20]					



11. SiTefWeb

Abaixo apresentamos as versões mínimas das aplicações para usuários do SiTefWeb:

Nome	Descrição	Versão Mínima
SiTefWeb	Aplicativo SiTefWeb	15/05/2017
ExpCli	Exportador Cliente	1.13.1-1
ExpServ	Exportador Servidor	1.13.18-2

Relatório 2	4/07/2017 até 24	4/07/2017												
🔕 📇 🔚	🖓 🗞 👗													
Loia	Data	Hora	Pdy	Neu	Neu Hoet	Dede	Produto	Transacao	Documento	Valor	Estado Transacao	Cod Resp	Doc Cancel	Cod Autor
0000000	24/07/2017	09:10:06	GerPdv01	240001	000007240001	GetNetLac	1100010	Abertura Pd	/	TOIOT	Efetuada PDV	courrespi	ove dancer	00017101011
00000000	24/07/2017	09:11:15	SE000001	240002	000007240002	GetNetLac	Maestro	Debito a Vist	a 517756*****7634	1.00	Efetuada PDV			240002
00000000	24/07/2017	09:11:46	SE000001	240003	000007240003	GetNetLac	Maestro	Debito a Vist	a 517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240003
00000000	24/07/2017	09:12:05	SE000001	240004	000007240004	GetNetLac	Maestro	Debito a Vist	a 517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240004
00000000	24/07/2017	09:12:24	SE000001	240005	000007240005	GetNetLac	Maestro	Debito a Vist	a 517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240005
00000000	24/07/2017	09:12:45	SE000001	240006	000007240006	GetNetLac	Maestro	Debito a Vist	a 517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240006
00000000	24/07/2017	09:13:05	SE000001	240007	000007240007	GetNetLac	Maestro	Debito a Vist	a 517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240007
4		Π			Quantidades			Valores			Quantidade	8		Valores
Todas:					Quantidades 7			Valores			Quantidade	s		valores
Débito:					6			6,00 V	'alidadas:			6		6,00
Crédito:					0			0,00 P	endentes:			0		0,00
Voucher:					0			0,00 E	stornadas:			0		0,00
Estorno:					0			0,00 N	legadas:			0		0,00
Consulta:					0			0,00 N	lão Validadas:			0		0,00
Pagamento:					0			0,00 P	end.Off Visa:			0		0,00
Pré Autorizaç	io:				0			0,00 P	end.des.Visa:			0		0,00
Private Label:					0			0,00						
Saque:					0			0,00						
Serviço:					0			0,00						
Administrativa	IS:				1									



Para visualização das transações de acumulo de pontos e resgate de pontos BR Premmia, a versão do SiTefWeb 13007

Relatório de Gestão (Transações de BR Premmia)

Resumo de transações 18/09/2020 até 18/09/2020

0 🚨 🔚] 🖓 🗞										
Descrição	Loja	Data	Hora	PDV	NSU Sitef	NSU Host	Produto	Transacao	Estado trn	Documento	
GetNetLac	00000000	18/09/2020	14:10:30	SW111111	180034	009180034	Fidelidade	Acumulo de pontos	Efetuada PDV		
GetNetLac	00000000	18/09/2020	14:13:06	SW111111	180035		Fidelidade	Consulta de Resgate de Produto	Efetuada PDV		
GetNetLac	00000000	18/09/2020	14:13:38	SW111111	180036	009180036	Fidelidade	Resgate de pontos	Efetuada PDV		
GetNetLac	00000000	18/09/2020	15:15:30	SW111111	180039	009180039	Fidelidade	Acumulo de pontos	Efetuada PDV		
<											

	Quantidades	Valores		Quantidades
Todas:	4		Off:	0
Débito bônus:	0	0,00	Pendentes:	0
Débito pré-pago:	0	0,00	Validadas:	1
Carga bônus:	0	0,00	Estornadas:	0
Carga pré-pago:	0	0,00	Negadas:	0
Débito Gift:	0	0,00	Novos cartões:	0
Carga Gift:	0	0,00	Consulta Saldo:	0
Tef promoções:	0	0,00	Ativacoes:	0
Cancelamentos:	0	0,00	Outros:	3
Resgate de Pontos	1	0,00		
Ativacao Gift:	0	0,00		
Ativacao Pre-Pago:	0	0.00		



12. TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA GETNETLAC

12.1 Transações de Débito

Transação
Débito a Vista
Débito Pré-Datado
Débito CDC
Consulta Saldo Débito
Cancelamento Débito
Pagamento Carnê

12.2 Transações de Crédito

Transação
Compra Crédito a Vista Mag
Compra Crédito a Vista Dig
Compra Crédito Parcelada Sem Juros Mag
Compra Crédito Parcelada Sem Juros Dig
Compra Crédito Parcelada Com Juros Mag
Compra Crédito Parcelada Com Juros Dig
Compra Crédito IATA Parcelada Sem Juros Mag
Compra Crédito IATA Parcelada Sem Juros Dig
Pré-Autorização Magnética a Vista
Pré-Autorização Digitada a Vista
Pré-Autorização Magnética Parcelada sem juros
Pré-Autorização Digitada Parcelada sem juros
Pré-Autorização Magnética Parcelada com juros
Pré-Autorização Digitada Parcelada com juros
Captura Pré-Autorização



Cancelamento pré-autorização Cancelamento captura pré-autorização Cancelamento de credito magnético Cancelamento de credito digitado Consulta Parcelas Crédito

12.3 Transações de Private Label

Transação
Crédito Private Label a Vista
Crédito Private Label Parcelado com Juros
Crédito Private Label Parcelado sem Juros
Cancelamento de Crédito Private Label Magnético
Cancelamento de Crédito Private Label Digitado

12.1 Transações de Split de Pagamento (BR Premmia)

Transação
Débito digitado pra transações Web
Débito (à vista) integrado com Split de pagamento e BR Premmia
Crediário integrado com Split de pagamento e BR Premmia
Resgate BR Premmia (via menu gerencial)
Acúmulo de pontos em dinheiro (via menu gerencial)

A funcionalidade de Split de Pagamento é habilitada por padrão, mas pode ser **habilitada** ou **desabilitada** com a configuração do parâmetro abaixo.

O valor **1** habilita e o valor **0** desabilita o Split de Pagamento.

\SiTef\Config\sitefcfg.ini



Exemplo:

Configuração geral para todas as empresas:

[Config] HabilitaSplitPagamento=0

Ou específica por empresa: [xxxxxxx] HabilitaSplitPagamento=0 Onde xxxxxxxx corresponde ao código da empresa.



É importante destacar que a transação de Crédito Ajustável está liberada apenas para LibSiTef.

13. REIMPRESSÃO DE CUPOM

Conforme solicitação da GetNetLac, a partir da **versão 5.0.0.24**, foi implementado no SiTef a reimpressão de cupons por 'n' dias.

A reimpressão de cupom trabalha em conjunto com o módulo NServices, ou seja, o cliente precisará ter o NServices instalado e configurado, pois este é responsável pela consulta no banco de dados de cupons e retorna o cupom para a reimpressão.

Efetuar o download do módulo NSERVICES no link:

https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/nservices.zip



Para ativar essa funcionalidade é necessária a configuração do módulo NServices:



퉬 SiTef - Menu Principal Após instalado o módulo NServices, acessar o menu Iniciar 🕨 Programas 🕨 S Configurador Geral SiTef

Na aba Habilita Reimpressão, configurar:

🕄 Configurador SiTef - 2.0.0.11 [evaldo.sena]	
Arquivo <u>Comunicação</u> <u>S</u> obre	
Módulos	NServices/Habilita Reimpressão
⊕- SiTef ⊖- NServices Habilita Reimpressão Configuração Geral Cadastro de E-mail	Habilitar Desabilitar Betornar

Clicar no botão	<u>H</u> abilitar	
Depois de config	urado, pressione o l	otão <u>R</u> etornar

<u>H</u>abilitar



Na aba Configuração Geral, configurar:

S Configurador SiTef - 2.0.0.11 [e	valdo.sena]		
<u>Arquivo C</u> omunicação <u>S</u> obre		* ANSIN 11	
SiTef Solução Inteligente	AN AN	E Store	2.77 DR
Módulos			NServices/Configuração Geral
e - SiTef ⊡- NServices Habilita Reimpressão Configuração Geral Cadastro de E-mail	Empresa Todas	IP Servidor 	Porta Servidor Intervalo Envio
	Evoluir	Dados do E-mail	Cancelar
	Fvonii		

Endereço IP Servidor: IP do Servidor de E-mail.

Porta Servidor: Porta (default 25).

Número máximo de tentativas: Opcional.

Intervalo Envio: Opcional.

Dados do E-mail: Opcional.

A configuração pode ser feita também, através da criação do Arquivo: /SiTef/CONFIG/NServices.ini

[email]		
ipservidor=121.0.0.1		
portaservidor=25		
Nummaxtentativas=3		
intervaloenvio=0		
arq0=Selecione o arquivo		

em seguida	.,
e	em seguida



Na aba Cadastro de E-mail, configurar:

S Configurador SiTef - 2.0.0.11	[evaldo.sena]	
<u>Arquivo C</u> omunicação <u>S</u> obr	e	
SiTef	and the state	
Módulos		NServices/Cadastro de E-mail
₽- SiTef - NServices - Mabilita Reimpressão - Configuração Geral - Cadastro de E-mail	Empresa Todas	Remetente
		Assunto Nome Arquivo
	Excluir	Salvar Cancelar Retornar
Selecione a empresa para config	urar.	
Depois de configurado,	pressione o botão	Ivar , em seguida <u>R</u> etornar .

Pré-requisitos para Reimpressão de cupom

- CliSiTef versão igual ou superior a 4.0.112.25
- Cliente Modular versão igual ou superior a 4.0.6.7
- NServices versão igual ou superior a 3.0.8.23
- GetNetLac versão igual ou superior a 5.0.0.24

Configuração NSERVICES realizada com sucesso!



14. CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)

14.1 Interface CliSiTef

Importante: Verificar se a CliSiTef utilizada é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

14.1.1 Compra Débito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

Somente a partir da versão 7.0.116.17.rc1 será possível realizar as transações a seguir.

<u>BR Premmia</u>

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, na transação de débito à Vista passa a permitir o acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Identificação do Funcionário



E o CPF do Cliente que será solicitada a digitação no pinpad.



Split de pagamento

O Split de pagamento estará disponível na transação débito e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Na transação será solicitada as informações para o envio do Split de Pagamento que deve

seguir formato TLV onde;

- T Tag. (Tamanho 3)
- L Tamanho do dado. (Tamanho 4)
- V Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

	Split de Pagamento
I	

Para teste utilizando o simulador, poderia ser usado o exemplo a abaixo:

00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb-9138 c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X0001022000 415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X00010220004150002 30017DESCRICAOPRODUTO0250009005934500010010501100152567149325472510120004130 002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934500

Para mais detalhes sobre a estrutura do campo consulta o documento **Split de Pagamento** (envio para GetNet).pdf.



14.1.2 Compra Débito digitado (Está transação está disponível a partir da versão 7.0.116.17.rc1 da CliSiTef.)
 Incluir no arquivo *Clisitef.ini* os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=42

O código de menu 42 é necessário para habilitar débito digitado

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0).

Após selecionar a opção Cartão de Débito será exibida as duas opções para magnético ou digitado



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.3 Cancelamento Compra Débito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo de cancelamento.

14.1.4 Compra Pré-Datado

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0).



Depois selecionar a opção:





Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.5 Débito CDC

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0).



Depois selecionar a opção:



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.6 Consulta Saldo Débito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.


14.1.7 Compra Crédito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

Somente a partir da versão 7.0.116.17.rc1 será possível realizar as transações a seguir.

<u>BR Premmia</u>

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, a transação de crédito passa a permitir acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Identificação do Funcionário



E o CPF do Cliente que será solicitada a digitação no pinpad.

Split de pagamento

O Split de pagamento estará disponível na transação e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Será solicitada as informações para o envio do Split de Pagamento que deve seguir formato

TLV onde;

- T Tag. (Tamanho 3)
- L Tamanho do dado. (Tamanho 4)
- V Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

Split de Pagamento



Para teste utilizando o simulador, poderia ser usado o exemplo a abaixo:

00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb-9138 c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X0001022000 415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X00010220004150002 30017DESCRICAOPRODUTO0250009005934500010010501100152567149325472510120004130 002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934500

Para mais detalhes sobre o envio desse campo consulta o documento **Split de Pagamento** (envio para GetNet).pdf.

14.1.8 Cancelamento Compra Crédito

Não há configurações adicionais. Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).

> Selecione a opcao desejada 3:Cancelamento de transacao;

Depois selecione a opção:



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo do cancelamento.



14.1.9 Consulta Saldo Crédito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.10 Consulta Parcelas Crédito

Incluir no arquivo *Clisitef.ini* os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=3480

Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.11 Compra Crédito IATA

Incluir no arquivo *Clisitef.ini* os parâmetros abaixo:

[Geral]

HabilitaColetaTaxaEmbarque=1

ColetaValorEntradalATA=1

TransacoesAdicionaisHabilitadas=3519

Essa transação está disponível no menu pagamentos (função 0).

Selecione a forma de pagamento

3:Cartao de Credito;



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.12 Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da Pré.

14.1.13 Cancelamento de Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (função 110).



Depois selecionar a opção:



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo de cancelamento da Pré.

14.1.14 Captura Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de confirmação de pré autorização (função 116).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.



14.1.15 Cancelamento da Captura Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de cancelamento de confirmação de pré autorização (função 203).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.16 Transações Private Label

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0), através da opção "Cartão Private Label"



Para que seja possível realizar a transação com cartão Private Label GetNet Lac é necessário que seja utilizado um pinpad com versão igual ou superior a 1.07 (Ingênico) ou 1.06 (Verifone ou Gertec).



14.1.17 Solicitação de Cancelamento

Versão mínima para esta transação é 4.0.112.43.r1

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu Solicitação de Protocolo de Anulação de um Pagamento em TEF (função 869).

Esta transação tem por objetivo permitir ao estabelecimento enviar a solicitação online de cancelamento de qualquer venda aprovada realizada dentro do seu EC, independente do meio de captura origem (POS, TEF Dedicado, E-commerce, Mobile, etc.).

Dentre as principais características desta transação, relacionamos:

 Será permitido solicitar o cancelamento em qualquer loja da rede do cliente, desde que sejam enviados na requisição os dados mandatórios da transação original de compra.
Prazo máximo permitido para envio da solicitação de cancelamento de uma venda aprovada será de 90 dias a partir da solicitação de autorização.

3. Possibilidade de solicitar cancelamento com valor total ou parcial (menor).

IMPORTANTE: As transações de cancelamento não serão processadas no momento da solicitação, elas serão recebidas, adicionadas a uma fila de processamento e posteriormente submetidas ao host de cancelamento.

Esta transação é um novo canal de entrada para que o cliente possa solicitar o cancelamento, sendo equivalente a solicitação atualmente realizada através do canal de atendimento de BackOffice.



14.1.18 Transações Pagamento de Carnê

Incluir no arquivo \SiTef\config\SiTefcfg.ini os parâmetros abaixo:

[Geral] HabilitaCarneMenuDebito=1

Ou

[<CodEmpresa>] HabilitaCarneMenuDebito=1

Substituindo o <CodEmpresa> pelo código da empresa alvo (0000000, 12345678, 75026402, ...)

Essa transação está disponível no menu Débito para Pagamento de Carnê (função 16).



Não será apresentado no menu o item descrito "<u>Pagamento Carnê</u>", a transação de pagamento carnê deverá somente ser realizada pela função 16 onde apresentará a opção de qual tipo de leitura do cartão débito.

Depois de concluída a transação "efetuada" retornará para a automação o **Tipo Campo 2361** informando a forma de pagamento: (CAMPO_DEBITO_PAGAMENTO_CARNE_EFETUADA).



14.1.19 Consulta e venda Crediário

Incluir no arquivo *Clisitef.ini* os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=3989

Onde,

3989 = Menu Simulação Crediário

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (função 0).

Selecionar opção cartão de crédito.



Em Seguida, selecionar Crediário



Após, informar número de parcelas.



Selecionar parcelamento desejado ou realizar nova simulação.



Clicar em Sim para confirmar opção de parcelamento, ou Não para finalizar simulação.



		×	
VALOR: PARCELAS VALOR PARCELAS ENC. MENSAL CET ANUAL IMPOSTOS/IOF TOTAL	R\$ 1.000,00 20 R\$67,55 2,99% 48,10% 8,10% R\$1.351,00		
Confirma Opcao Parcelamento?			
<u>Sim</u>	<u>N</u> ão		

Caso sim seguir com o fluxo de venda Crediário.

14.1.20 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia

Incluir no arquivo Clisitef.ini os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=4149

O código de menu 4149 é necessário para habilitar a opção de Acúmulo de Pontos em Dinheiro BR Premmia.

Essa transação está disponível no menu (função 110).

Selecionar a opção "Acumulo em Dinheiro BR Premmia"



Ou



Realizar a transação da forma direta (função 941).

Informar a Identificação do Funcionário



E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

Para mais detalhes sobre a transação de Acúmulo BRPremmia consulta o documento SiTef -Interface Simplificada com a aplicação - GetNetLAC (Espec 3.00A).pdf.

14.1.21 Resgate BR Premmia

Incluir no arquivo Clisitef.ini os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=4150

O código de menu 4150 é necessário para habilitar a opção de Resgate BR Premmia.

Essa transação está disponível no menu (função 110).

Selecionar a opção "Resgate BR Premmia"



Ou



Realizar a transação da forma direta (função 942).

Informar a Identificação do Funcionário



E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

Para mais detalhes sobre a transação de Resgate BRPremmia consulta o documento **SiTef -**Interface Simplificada com a aplicação - GetNetLAC (Espec 3.00A).pdf.

14.2 Interface Client Modular

Importante: Verificar se o Client Modular utilizado é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

14.2.1 Compra Débito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).

Selecionar a opção	0 2 - Débito	e seguir com o fluxo da transação.
Sciecional a opçao		e segun com o naxo da transação

Somente a partir da versão 7.0.2.136 será possível realizar as transações a seguir.

<u>BR Premmia</u>

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, na transação de débito à Vista passa a permitir o acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Informar a Identificação do Funcionário



CARTÃO DE DÉBITO	À VISTA		
ID Funcionario			

E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.



Split de pagamento

O Split de pagamento estará disponível na transação débito e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Na transação ser enviado o Tipo Campo 606-000 com as informações para o Split de

Pagamento no formato TLV onde;

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

V – Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

Exemplo do IntPos.001 para envio com as informações para uma transação simulada.

000-000 = CRT 001-000 = 1 002-000 = 1 003-000 = 1,00 004-000 = 0

606-000 = 00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb9138c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X00 01022000415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X000102200 0415000230017DESCRICAOPRODUTO02500090059345000100105011001525671493254725101 20004130002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934 500

999-999 = 0

Para mais detalhes sobre a transação com Split de pagamento consulta o documento Especificacao do ClientSitef GetnetLac Split de Pagamento vrs 1.0.0.pdf.



14.2.2 Compra Débito Digitado

Adicionar no arquivo cliente.ini o parâmetro a seguir:

[TODOS]

PermiteDebitoDigitado=1

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).

Selecionar a opçã	0 2 - Débito	e seguir com o	o fluxo da transação
CARTÃO DE DÉBITO		Cliente Sirer Pinpad - v7.0.0.58	
	Número do Cartão:		
	🗶 9 - Cancela		

14.2.3 Cancelamento Compra Débito

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**), ou através do menu de Cancelamento (**função CNC**).

Selecionar a opção	S - Cancelament	0
Em seguida, escolhe	er 2 - Débito	e seguir com o fluxo da transação.



14.2.4 Compra Pré-Datado

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).

Selecionar a opção	<u>0</u> <u>2</u> - Débito	
Em seguida, escolher	2 - Pré-Datado	e seguir com o fluxo da transação.

14.2.5 Débito CDC

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).

Selecionar a opção	🚺 <u>2</u> - Débito			
Em seguida, escolhe	er 4 - CDC	e seg	uir com o fluxo da	transação.

14.2.6 Consulta Saldo Débito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (função ADM).



14.2.7 Transações Pagamento Carnê

Para realizar as transações de pagamento de carnê, é necessário que a aplicação inclua o campo 701-

034 = 58 no arquivo Intpos.001 de requisição.

(Maiores informações estão no documento Especificacao do ClientSiTef.pdf)

Incluir no arquivo \SiTef\config\SiTefcfg.ini os parâmetros abaixo:

[Geral] HabilitaCarneMenuDebito=1

Ou



[<CodEmpresa>]

HabilitaCarneMenuDebito=1

Substituindo o <CodEmpresa> pelo código da empresa alvo (00000000, 12345678, 75026402, ...)



14.2.8 Compra Crédito IATA

Adicionar no arquivo cliente.ini o parâmetro a seguir:

[CLIENTSITEF]

IATA=1

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).

Selecionar a opção	0 <u>1</u> - Crédito	
Em seguida, escolher	✓ <u>2</u> - IATA	e seguir com o fluxo da transação.

14.2.9 Compra Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).



Somente a partir da versão 7.0.2.136 será possível realizar as transações a seguir.



<u>BR Premmia</u>

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, na transação de crébito à Vista passa a permitir o acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Informar a Identificação do Funcionário

E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

Split de pagamento

O Split de pagamento estará disponível na transação débito e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Na transação ser enviado o Tipo Campo 606-000 com as informações para o Split de

Pagamento no formato TLV onde;

- T Tag. (Tamanho 3)
- L Tamanho do dado. (Tamanho 4)
- V Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

Exemplo do IntPos.001 para envio com as informações para uma transação simulada.

000-000 = CRT 001-000 = 1 002-000 = 1 003-000 = 1,00 004-000 = 0 606-000 = 00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb9138c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210

4ccb9138c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X00 01022000415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X000102200 0415000230017DESCRICAOPRODUTO02500090059345000100105011001525671493254725101



20004130002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934 500

999-999 = 0

Para mais detalhes sobre a transação com Split de pagamento consulta o documento Especificacao do ClientSitef GetnetLac Split de Pagamento vrs 1.0.0.pdf.

14.2.10 Cancelamento Compra Crédito

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (função ADM), ou através do menu de Cancelamento (função CNC).



14.2.11 Consulta Saldo Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (função ADM).



14.2.12 Consulta Parcelas Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (função ADM).

Selecionar a opção
Escolher a opção,
E em seguida selecionar a opção 1 - Consulta Parcelas e seguir com o fluxo da transação.



14.2.13 Pré-autorização

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Pré-Autorização (função PRE).



14.2.14 Captura pré-autorização

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Pré-Autorização (função PRE).



14.2.15 Cancelamento da Pré-Autorização

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (função ADM).

Selecionar a opção	<u>5</u> - Cancelamento	
Em seguida selecionar	🔰 2 - Pré-autorização	e seguir com o fluxo da transação.



14.2.16 Solicitação de Cancelamento.

É necessário que a aplicação envie no arquivo Intpos.001 os campos a seguir:

Campo	Tipo de Informação	Tamanho	Descrição
000-000	Header(PROTCANC)	3-8	Header PROTCANC (Solicitação de Protocolo de Cancelamento).
001-000	Identificação	Até 10 bytes	Identifica a transação. O mesmo valor é retornado no arquivo de resposta, identificando que a resposta corresponde ao arquivo IntPos enviado.
003-000	Valor da Transação Original	Até 12 dígitos	Valor da Transação Original.
012-000	NSU	Até 9 dígitos	NSU do Host da transação original.
013-000	Código de Autorização	Até 6 dígitos	Código de Autorização da transação original.
022-000	Data da transação	8 dígitos formato DDMMAAAA	Data da transação.
150-004	Código de estabelecimento	1-15	Código de Estabelecimento da transação original.
150-005	Número do terminal	8	Número do terminal da transação original.
210-087	Valor do Cancelamento	Até 12 dígitos	Valor do Cancelamento. Pode ser total ou parcial. OBSERVAÇÃO: Não pode exceder o valor da transação original.
999-999	Trailer – Registro Final	1 byte	Valor fixo "0" (zero). Último registro indicando final do arquivo.



Campo que deve ser tratado pelo PDV

Campo	Tipo de Informação	Tamanho	Descrição
049-000	Número do protocolo de Cancelamento	Até 17 bytes	Protocolo gerado pelo autorizador GetNetLac.

14.2.17 Simulação de Crediário.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (função ADM).

Selecionar a opção
Escolher a opção, 1 - Crédito
E em seguida selecionar a opção 6 - Simulação Crediário e seguir com o fluxo da transação.

14.2.18 Simulação e venda Crediário.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função CRT).

Selecionar a opção	
Em seguida, escolher	, selecionar a opção de parcelamento.
Selecione a Opção: 20x R\$67,55	•



Selecionar se deseja fazer uma nova simulação, caso opção seja não seguirá o fluxo para finalizar simulação ou realizar venda crediário.

Modulo Generico - v6.1.0.68	\times
Deseja Fazer uma Nova Simulação?	
<u>Sim</u> ão	

Clicar em Sim para confirmar opção de parcelamento ou Não para finalizar simulação.

Modulo Generico - v6.1.0.68	\times
Confirma Opção de Parcelamento?	
<u><u> </u></u>	

Após seguir com o fluxo da transação de venda crediário.

14.2.19 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia (Transação disponível a partir da versão 7.0.2.136)

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função GETNETLA**). A seguir um exemplo do IntPos.001 da solicitação da transação.

000-000 = GETNETLA ------→ Header 001-000 = 1 ------→ Identificação 003-000 = 1,00 ------→ Valor 006-000 = F ------→ Tipo de pessoa 007-000 = 22233344405 ----→ CPF 250-001 = 7890 ------→ Código do Funcionário 701-000 = 1 ------→ Tipo de transação (neste caso 1 é acúmulo) 999-999 = 0 ------→ Trailer



Para mais detalhes sobre a transação de Acúmulo BRPremmia consulta o documento, **Especificacao** do ClientSitef GetnetLac Pontos BR Premmia vrs 1.0.3.pdf.

14.2.20 Resgate BR Premmia

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (função GETNETLA). A seguir um exemplo do IntPos.001 da solicitação da transação.

000-000 = GETNETLA ------→ Header 001-000 = 1 -------→ Identificação 701-000 = 2 -------→ Tipo de transação (neste caso 2 é resgate) 999-999 = 0 --------→ Trailer

Para mais detalhes sobre a transação de Acúmulo BRPremmia consulta o documento, Especificacao do ClientSitef GetnetLac Pontos BR Premmia vrs 1.0.3.pdf.

14.3 Interface LibSiTef

A LibSiTef é uma interface de pacotes somente pode ser disponibilizada ao cliente final quando há uma autorização da Diretoria Geral.

14.3.1 Transações de credito ajustável.

Esta nova classe de transações, permitem ao lojista ajustar o valor final da compra, evitando uma perda significativa, no fechamento, de valores truncados no ato da compra. Essa nova classe de transações contempla duas transações:

- > Transação de venda crédito ajustável
- Transação de ajuste de vendas crédito

A funcionalidade deste novo modelo baseia-se na pendência ou não da transação, a qual terá seu "valor pago" (Transação de venda crédito ajustável) alterado ou não no momento da confirmação (Transação de ajuste de vendas crédito). Um exemplo para a utilização desta funcionalidade é a seguinte situação:



"O Cliente do supermercado XYZ comprou pela internet 1 kg de bananas por 10 reais o kg, totalizandose 10 reais. Na hora de embalar, ao realizar a pesagem, o operador conseguiu aproximar, ao máximo, a pesagem para 1kg e 10 gramas, desta maneira o valor é divergente do confirmado pelo cliente"

A confirmação posterior ao pagamento diminuiria este tipo de perda, o qual atualmente seria truncado para o preço equivalente ao de 1 kg de banana, causando um prejuízo ao lojista.

É válido ressaltar que este tipo de operação seria possível apenas para transações WEB devido a impeditivos na automação.



É importante destacar que a transação "Venda Crédito Ajustável" não é confirmada, ficando pendente até o momento em que ocorrer a transação "Ajuste de Venda Crédito".

A mecânica deste tipo de transação é ilustrada no diagrama abaixo.



Primeiramente a "cli" realiza a transação de venda ajustável **A** desencadeando a venda parcial **B**. Posteriormente (o intervalo pode ser de zero até o prazo de entrega), acontece a transação de ajuste de vendas **A**´, a qual permitirá a confirmação através do trio 220 / 230 / 222, que será repassado para o autorizador. Esta última poderá ou não ter o mesmo valor do par de transações **A** – **B**. É válido



ressaltar que a Lib deverá conter duas funções diferentes que permitam a efetuação da venda e do ajuste.



Segue abaixo as ações a serem implementadas:

MKT_VENDA_CREDITO_AJUSTAVEL

Esta transação permite ao lojista realizar o tipo de venda, o qual poderá ter seu valor modificado no ajuste.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Nome Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Tipo de Operação	102	Obrigatório
Número do Cartão	4	Obrigatório
Data de Vencimento	5	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório
Tipo de Financiamento	3	Obrigatório
Numero de Parcelas	2	Obrigatório
Valor Taxa de Serviço	187	Opcional
Código de Segurança	6	Opcional

Сатро	Id
Rede	1
Dados de confirmação	9
Código de Resposta do SITEF	10
Texto para exibição	11
Código de resposta da Instituição	12
Data	13
Hora	14
Nsu do Host	15



Campo	Id
Código Estabelecimento	16
Número Autorização	17
Nome da Instituição	21
Nsu do SiTef	22
Linhas de cupom	76
Linhas de Cupom do estabelecimento	190

MKT_AJUSTE_VENDA_CREDITO

Esta transação promove um ajuste na transação original, quando a mesma tem o valor alterado posteriormente à efetivação da venda em questão. A transação de venda ajustável ficará com o status de "pendente", até que uma transação de ajuste de venda crédito finalize a venda ajustável correspondente.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Nome Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Número do Cartão	4	Obrigatório
Data de Vencimento	5	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório. Este valor só pode ser diferente do valor utilizado na função Venda_Credito_Ajustavel se o prefixo CONFVEND foi retornado com valor 1 na consulta Bin (campo 155).
Data da Transação	217	Obrigatório
Nsu do SiTef	22	Obrigatório
Código de Segurança	6	Opcional
Senha	104	Opcional.



Сатро	Id
Rede	1
Dados de confirmação	9
Código de Resposta do SITEF	10
Texto para exibição	11
Código de resposta da Instituição	12
Data	13
Hora	14
Nsu do Host	15
Código Estabelecimento	16
Número Autorização	17
Nsu do SiTef	22
Linhas de cupom	76
Linhas de Cupom do estabelecimento	190



14.3.2 Carteiras Digitais

A partir da versão x.x.6.1 do módulo está disponível a transação com o uso de carteiras digitais.

Os parâmetros necessários para a configuração e utilização da carteira digital estão abaixo:

MKT_CONSULTA_CARTAO

Realiza a consulta de bins, que retorna o conjunto de funcionalidades relacionadas ao cartão (por exemplo, se é permitido parcelamento da venda, se deve ser capturado código de segurança, qual rede fará o roteamento da transação, etc).

npo
ı

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Opcional
		OBS: Para transações CB Bradesco realizadas com
		cartão com Chip(EMV) este campo é obrigatório.
Data Fiscal	147	Opcional
Hora Fiscal	148	Opcional
Cupom Fiscal	149	Opcional
Código de Cliente	8	Opcional
Operador	150	Opcional
Supervisor	151	Opcional
Número do Cartão	4	Obrigatório
Data de Vencimento	5	Obrigatório
Tipo de Transação (Consulta	560	Opcional
Cartão)		
Necessário para ações (Gift)		
100-Consulta Saldo Gift		
101-Recarga cartão Gift		
102-Venda com cartão Gift		
103-Cancelamento de Venda Gift		
Para transações da rede AMEX		
são necessária nas seguintes		
ações:		
03-Cancelamento de Venda		
32-Estorno de Pre Autorização		
Obs: Campo 83 indica que		
transação está sendo		
estornada: Pre		
autorização ou Captura		
de pre autorização		
33-Captura de Pre Autorização		
Para venda Credito IATA da rede		
GetNet LAC, Informar:		
16 – venda Credito IATA.	700	
indicador da Carteira Digital	/98	Opcional. Apenas para transações de carteira
		oigitai.
Cartão au conto	102	Somente utilizada para CD Prodesso
Cartao ou conta	103	Somente utilizado para CB Bradesco.



		Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV) ou magnético
Trilha 2	381	Utilizado para transações que não são CB
		Bradesco.
		Obrigatório se não for informado campo 4 e for
		lido cartão com chip(EMV) ou magnético.
AID (Application Identifier)	609	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Issuer Country Code	610	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Tipo de cartão lido	611	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Status da última leitura de cartão	612	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
com chip.		
Sequencial CB	73	Obrigatório se for lido cartão com chip (EMV) e
		transação
		for do Grupo 1 – Pagamento (CB Bradesco)
Informações do Pinpad	687	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Aplicação cliente sabe tratar	697	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
processamento de Chip(EMV)		
Aplicação cliente está preparada	698	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
para tratar múltiplos AIDs		
Grupo CB que está efetuado a	699	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
transação EMV		

MKT_VENDA_SITEF

Efetua uma transação de venda crédito.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Rede	1	Opcional
Data Fiscal	147	Opcional
Hora Fiscal	148	Opcional
Cupom Fiscal	149	Opcional
Código de Cliente	8	Opcional
Operador	150	Opcional
Supervisor	151	Opcional
Tipo do Terminal	527	Opcional
Tipo de Operação de	379	Opcional
Venda		
Número do Cartão	4	Obrigatório quando tipo de operação igual a 2 ou não
		informado.
Data de Vencimento	5	Obrigatório quando tipo de operação igual a 2 ou não
		informado.
Trilha 1	380	Obrigatório caso exista e tipo de operação igual a 1.
Trilha 2	381	Obrigatório caso exista e tipo de operação igual a 1.
Numero de Parcelas	2	Opcional
		Obs: Para o Banco Mercantil Venezuela deve ser sempre 1.
Tipo de Financiamento	3	Opcional – para transações à vista não precisa ser
		informado
Código de Segurança	6	Deve ser informado de acordo com o resultado da consulta
		cartão.
Valor	7	Obrigatório
Valor Taxa Serviço	187	Opcional



RG	161	Opcional
Percentual Desconto	183	Opcional
Tipo Conta	61	Opcional
Localizador	162	Opcional
Valor Saque	224	Opcional
Campos variáveis com	156	Opcional
prefixo		
Número Dias Pré-datado	235	Opcional*
Código Produto TEF	236	Opcional*
Valor Taxa de Embarque	240	Opcional*
Ciclos	219	Opcional**
Nível de segurança da	557	Opcional
transação (E-commerce)		
Código de autenticação da	558	Opcional
transação (E-commerce)		
Identificador da Transação	559	Opcional
3D-Secure (E-commerce)		
Nome Fantasia	662	Deve ser informado de acordo com o resultado da
		MKT_CONSULTA_CARTAO, caso algum campo 155 (Opção
		Variável) retornar "NFANT:1", ou caso seja retornado o
		campo 665 com o valor 1.
MCC Dinâmico	663	Deve ser informado de acordo com o resultado da
		MKT_CONSULTA_CARTAO, caso algum campo 155 (Opção
		Variável) retornar "MCCDN:1"
Data de Embarque	667	Deve ser informado de acordo com o resultado da
		MKT_CONSULTA_CARTAO, caso o campo 666 tenha
		retornado com o valor 1.
Software Descriptor	668	Deve ser informado de acordo com o resultado da
		MKI_CONSULIA_CARIAO, caso o campo 665 tenha
	700	retornado com o valor 1.
	/86	Trilha 1 do cartao criptografado por hardware.
Trilha 2 Crip.	/8/	Irilha 2 do cartao criptografado por hardware.
Num Cartao Crip.	/88	Numero do cartão criptografado por hardware.
Echo	790	Esse campo serve apenas como um indicador para o
		servidor Silet de que duas ou mais transações estao
		Interligadas. Quando recebido pela automação (via prefixo
		como rocobido, na próvima transacão
Vorsão Espos Bodo	701	Vorreão da especificação da Bodo
Torminal Superta	791	versao da especificação da neue.
	192	Indica capacidade de lidar com cartões sem contato.
Indicador da Carteira	708	Opcional Apenas para transações de carteira digital (Tipo
Digital	150	de Operação, campo 379 com valor (Δ)
Service Code	803	Oncional nara transações da rede Rede
Dados da Última Trn	803	
	004	Opcional.

* Esses campos podem ser utilizados apenas no caso de transações com Visa 4.

** Esses campos só terá efeito para cartões de bandeira Orbitall.



MKT_CARTEIRA_DIGITAL_CARGA_DE_TABELAS

Efetua a carga de tabelas com as informações referentes a cada Carteira Digital conhecida pelo SiTef. Para esta transação não é necessário informar campo algum.

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Сатро	Id	
Código de Resposta do SITEF	10	
Hash das Carteiras Digitais	821	
Código da Carteira Digital*	822	
Nome da Carteira Digital*	823	
Rede de destino da Carteira Digital*		
Identificação da Carteira Digital*	825	
Consulta Carteira Digital*	826	
Produtos Disponíveis para a Carteira Digital*	827	

* Campos repetidos para cada Carteira Digital disponível no SiTef.

MKT_CARTEIRA_DIGITAL_CONSULTA

Consulta para adquirir as informações e funcionalidades da carteira digital informada.

É equivalente a ação MKT_CONSULTA_CARTAO para uma transação padrão.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Сатро	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Código da Carteira Digital	822	Obrigatório
Código do produto	364	Obrigatório
Resposta com a	828	Obrigatório se na transação de Carga de Tabelas (ação 159)
identificação da Carteira		foi retornado o campo "Identificação da Carteira Digital"
Digital		(825).
Valor	7	Obrigatório
Filtro de Vouchers	836	Opcional.

Сатро	Id
Código de Resposta do SITEF	10
Id Master Key DES	350
Working Key DES	351
CheckSum DES	352
Id Master Key 3DES	353
Working Key 3DES	354
Dado a ser criptografado	640
Tipo de Criptografia a ser utilizado	641
Slot da Master Key utilizado para descriptografar a Working Key	642
Working Key	643
Fluxo de perguntas	760
Lista de perguntas	504
Hash das Carteiras Digitais	821
Cartão da Carteira Digital (campo múltiplo)	835



MKT_CARTEIRA_DIGITAL_COMPRA

Efetua uma transação de compra com a carteira digital informada.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Código da Carteira Digital	822	Obrigatório
Código do produto	364	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório
Resposta com a identificação da Carteira Digital	828	Obrigatório se na transação de Carga de Tabelas (ação 159) foi retornado o campo "Identificação da Carteira Digital" (825).
Resposta do fluxo de perguntas	761	Este campo deve ser retornado caso na transação de Consulta (ação 160) foi retornado o campo "Fluxo de perguntas" (760).
Senha	104	Opcional
Cartão da Carteira Digital	835	Obrigatório se foi retornada na transação de consulta.
Filtro de Vouchers	836	Opcional.

Сатро	Id	
Rede	1	
Número de Parcelas		
Dados de confirmação	9	
Código de Resposta do SITEF	10	
Texto para exibição	11	
Código de resposta da Instituição	12	
Data	13	
Hora	14	
Nsu do Host	15	
Código Estabelecimento	16	
Número Autorização	17	
Nome da instituição	21	
Nsu do SiTef	22	
Linhas de Cupom	76	
Linhas de Cupom do estabelecimento	190	
Código do Produto	364	
Descrição do Produto	365	
Texto para exibição no visor do cliente	409	
Qtde de vias cliente	410	
Qtde de vias estabelecimento		
Hash das Carteiras Digitais		
Tipo de Produto	827	
Sub Produto da Carteira Digital		
Bandeira do Cartão utilizado da Carteira Digital		
Valor Aprovado para a transação	834	



MKT_CARTEIRA_DIGITAL_CANCELAMENTO_DE_COMPRA

Efetua uma transação de cancelamento de compra com a carteira digital informada.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Código da Carteira Digital	822	Obrigatório
Código do produto	364	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório
Doc para cancelamento	709	Obrigatório
Data da compra	13	Obrigatório
Resposta com a	828	Obrigatório se na transação de Carga de Tabelas (ação 159)
identificação da Carteira		foi retornado o campo "Identificação da Carteira Digital"
Digital		(825).
Resposta do fluxo de	761	Este campo deve ser retornado caso na transação de
perguntas		Consulta (ação 160) foi retornado o campo "Fluxo de
		perguntas" (760).

Campo	Id		
Rede	1		
Dados de confirmação	9		
Código de Resposta do SITEF	10		
Texto para exibição	11		
Código de resposta da Instituição	12		
Data	13		
Hora	14		
Nsu do Host	15		
Código Estabelecimento	16		
Número Autorização			
Nome da instituição	21		
Nsu do SiTef	22		
Linhas de Cupom	76		
Linhas de Cupom do estabelecimento	190		
Texto para exibição no visor do cliente	409		
Qtde de vias cliente	410		
Qtde de vias estabelecimento	411		
NSU Host da Transação cancelada			
Hash das Carteiras Digitais			



15. Tabela de códigos de retorno da Administradora

Código	Resposta	Descrição
00	Aprovada	Aprovado ou Completado com Sucesso
01	Referida	Referida para o emissor do cartão, pode retornar uma transação de venda solicitando algumas perguntas, como apenas uma mensagem a ser exibida no meio de captura "Ligar para o Emissor do cartão"
03	Declinada	Estabelecimento Inválido
05	Declinada	Do not honor
06	Declinada	Erro no processamento
12	Declinada	Transação Inválida
13	Declinada	Valor inválido – Requisições com valor zerado ou não atingiu um limite definido pelo emissor
14	Declinada	PAN Inválido
15	Declinada	Emissor (Operadora) Inválido
30	Declinada	Formato de mensagem com erro
31	Declinada	Instituição não pertence à rede
38	Declinada	Excedido número de tentativas do PIN
41	Declinada	Cartão Perdido ou Extraviado
43	Declinada	Cartão Roubado
51	Declinada	Saldo Insuficiente
52	Declinada	Erro nos dados da trilha do cartão
53	Declinada	Este serviço não está autorizado
54	Declinada	Cartão expirado
55	Declinada	PIN Inválido ou Senha Incorreta



56	Declinada	Refazer a transação pois os dados foram informados com erro
57	Declinada	Transação não permitida para o Emissor ou portador do cartão
		Resposta do emissor para transações chip indicando um erro criptográfico do chip
58	Declinada	Transação não permitida para o Adquirente ou Terminal
59	Declinada	Autorização Inexistente
60	Declinada	Entrar em contato com a Instituição Financeira
61	Declinada	Excedeu o limite de retirada
62	Declinada	Cartão Restrito ou Restringido
63	Declinada	Erro na decriptação do PIN block
64	Declinada	Documento já estornado, verifique
65	Declinada	Excedeu o limite de retirada da conta
66	Declinada	Valor informado acima do limite
67	Declinada	Senha não cadastrada, Ligar para o Emissor (Operadora)
68	Declinada	Senha errada, novo erro bloqueia.
69	Declinada	Cartão não pertence a Rede
70	Declinada	Transação inválida, contate o emissor do cartão
71	Declinada	PIN não trocado
75	Declinada	Excedeu o limite de entradas de PIN permitidas
76	Declinada	Inválida para a conta especificada ou
		Cartão bloqueado
77	Declinada	Inválida da conta especificada. Em caso de sonda aparece a mensagem pendente de confirmação quando a transação pendente não foi tratada manualmente no TEF
78	Declinada	Conta especificada inválida.
		No caso da sonda, Indica "Transação Cancelada" quando o EC cancela a
83	Declinada	Time-Out do Emissor
80	Declinada	System not available. Ou Transação não Existe


84	Declinada	Log-on não realizado (Terminal permanece fechado)
85	NA	Not declined.
		Valido apenas para "AVS" ou requisição de certificado e-commerce
86	Declinada	Transação desfeita.
87	Aprovada	Valor para compra apenas, não esperado cash back
89	Declinada	PIN não aceitável
91	Declinada	 Timeout — Solicitação de Autorização enviada para o MIP mas o MIP não respondeu ou respondeu com atraso, pelos principais motivos: Processo do Emissor Inoperante — O Issuer não tem um status para a conexão lógica com o MIP. Format Error — O processo do Emissor retornou dados inválidos na mensagem de resposta da autorização
92	Declinada	Transação não aprovada.
94	Declinada	Transação duplicada detectada
96	Declinada	Erro de Sistema
99	Declinada	Autorização negada pelo SmartCard off-line, durante o First Generate AC. Deve popular a mensagem 0220 de advice de transação negada pelo chip.

16. Informações Gerais

Extensão da Audit: 181 Extensão da Log: .dat Porta Gateway (Produção): 22172



17. Histórico de Versões

Versão	Alteração
	Inclusão da transação de crédito IATA na interface ClientModular.
x.x.6.1	Inclusão de transações com Carteiras Digitais através da interface LibSiTef.
x.x.6.1a	Alterações no configurador
x.x.6.2	Envio de alertas de NSU's restantes por e-mail.
x.x.6.3	Liberação da Bandeira Ben Visa Vale
x.x.8.0	Versão com Sub Adquirência
x.x.8.1	Adequação no fluxo de mensagens referente a transação de debito digitado para um melhor desempenho.
x.x.8.2	Adequação no fluxo de mensagens referente a transação de cancelamento digitado para um melhor desempenho.
	Inclusão da versão do GerPdv para validação dos clients.
x.x.8.3	Adequação no fluxo de mensagens referente as transações para um melhor desempenho.
x.x.8.5	Melhorias no módulo
x.x.8.6	Adequação para tratamento de configuração multibandeira por grupos
x.x.8.7	Melhorias na configuração multibandeira por grupos
x.x.8.8	Adequação na reimpressão
x.x.8.9	Melhorias no módulo
x.x.8.9a	Adequações no módulo para maior desempenho nas transações.
x.x.8.10	Melhoria nas transações de cancelamento.
x.x.18.2	Inclusão das transações de crediário (simulação e compra).
x.x.18.4	Ajustes no módulo para maior desempenho.



x.x.18.5	Adequações no fluxo de carga de tabelas.
x.x.18.6	Adequações no roteamento de bins.
x.x.19.1	Inclusão das novas características de segurança.
x.x.19.3	Ajuste na troca de mensagens com o autorizador para melhor desempenho. Inclusão da nova característica de segurança de verificação em duas etapas.
x.x.19.4	Ajustes no módulo para melhor desempenho.
x.x.19.5	Melhoria da lógica de validação dos códigos de estabelecimentos configurados.
x.x.19.6	Adequações no consumo de memória do modulo para melhor desempenho.
x.x.19.7	Ajuste na identificação do produto.
x.x.21.0	Inclusão as transações de Split de pagamento, Acúmulo de pontos e Resgate BR Premia e Débito digitado Web e DMC.
x.x.21.5	Inclusão do tratamento de BR Premmia, Split de Pagamentos e tratamento Débito Mastercard DMC.
x.x.21.8	Adicionado tratamento para ler a configuração local que habilita/desabilita o Split de Pagamento.
x.x.21.11	Ajustes no fluxo de crediário.
x.x.21.12	Ajuste para melhor identificação do produto VR Benefícios.
x.x.21.13	Ajuste no roteamento de bandeiras.